

Инструкция по работе с терминалами Ingenico
(терминальное ПО версии 4.0.2.244)

ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ ТОЧКА



Оглавление

1	ОПИСАНИЕ POS-ТЕРМИНАЛА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3
2	ОСНОВНОЕ МЕНЮ.....	4
2.1	ОПЕРАЦИЯ ОПЛАТА.....	4
2.2	ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНА	7
2.3	ОПЕРАЦИЯ ВОЗВРАТ.....	8
2.4	ОПЕРАЦИЯ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ	9
2.5	ОПЕРАЦИЯ РАСЧЕТ (ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕАВТОРИЗАЦИИ).....	10
2.6	ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С РУЧНЫМ ВВОДОМ КАРТ.	11
3	МЕНЮ КАССИРА	11
3.1	ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК	11
3.2	ОПЕРАЦИЯ ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ.....	11
3.3	ОПЕРАЦИЯ ЧЕК ПО НОМЕРУ	13
3.4	ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗ EMV	13
3.5	ОПЕРАЦИИ КРАТКИЙ ЖУРНАЛ И ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ	13
3.6	ОПЦИЯ ДАТА.....	13
3.7	ОПЦИЯ ВРЕМЯ	13
3.8	ОПЦИЯ ЧАСОВОЙ ПОЯС.....	13
3.9	ОПЦИЯ ИНФО ТЕРМИНАЛА.....	13
3.10	ОПЦИЯ ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ	13
3.11	ОПЦИЯ ЦЕНЫ ТОВАРОВ	13
3.12	ОПЦИЯ СПИСОК ТОВАРОВ	13
3.13	ОПЦИЯ РАБОТА С КАССОЙ	13
3.14	ОПЦИЯ СБРОС СЧЕТ. БУМ.....	13
3.15	ОПЦИЯ ВЫХОД ИЗ СЕАНСА.....	13
3.16	ОПЦИЯ СЕССИЯ TMS.....	14
3.17	БАЛАНС SIM	14
	КОНТАКТЫ	14

1 Описание POS-терминала. Подготовка к работе

Настольные платежные терминалы Ingenico оборудованы:

1. клавиатурой из 19-ти клавиш (15 + 4 функциональные клавиши);
2. графическим дисплеем с подсветкой (128x64);
3. ридером смарт-карт;
4. ридером магнитных карт;
5. бесконтактным ридером карт (опционально, внешний или встроенный);
6. принтером.



Рис. 1 Терминал ICT 220

После включения терминала на экране устройства будет отображено следующее сообщение:

Сообщение на экране:	Расшифровка:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТXXXXXXX ow 4.0.2.XXX	< Текущее время и дата < Серийный номер терминала <Версия терминального ПО

2 Основное меню

Основное меню появляется при вводе карты в терминал (использование контактной карты) или при нажатии клавиши «0» (использование бесконтактной карты). Состоит из трёх основных пунктов и двух дополнительных (при необходимости):

- 1) Оплата
- 2) Отмена.
- 3) Возврат
- 4) Преавторизация (при необходимости)
- 5) Расчет (при необходимости)

2.1 Операция ОПЛАТА

Сообщение на экране:	Действие кассира:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТXXXXXXX ov 4.0.2.XXX	<u>Контактная карта:</u> прокатайте карту клиента через ридер магнитных карт терминала или используйте ридер смарт-карт. Карта в ридере смарт-карт остается до появления на экране сообщения «ЗАБЕРИТЕ КАРТУ» <u>Бесконтактная карта:</u> нажмите клавишу «0»
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА ОТМЕНА ВОЗВРАТ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТ	Выберите требуемую операцию.
ОТДЕЛ: ЮР.ЛИЦО 1 ЮР.ЛИЦО 2 ...	Выберите юридическое лицо в пользу которого проводится платеж. <u>Примечание: данный пункт присутствует только в конфигурациях с несколькими юридическими лицами!</u>
СУММА ОПЕРАЦИИ: 0.00 RUR	Введите сумму операции.
ПОДНЕСИТЕ КАРТУ	<u>Только при использовании бесконтактной карты</u>
ВВЕСТИ ПИН? ДА НЕТ	Предложите клиенту ввести ПИН код. Клиент вправе отказаться от ввода ПИН кода нажав красную клавишу или выбрав «нет», в этом случае потребуются подписать чек и сверить подпись клиента.
ОТДАЙТЕ ЧЕК КЛИЕНТУ И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ	При успешной операции распечатается первый экземпляр чека с сообщением «ОТМЕНА ОДОБРЕНО» для клиента, после нажатия любой клавиши распечатается второй экземпляр для ТСП.
ЗАБЕРИТЕ КАРТУ	Заберите карту из ридера смарт-карт и верните клиенту.

Возможные дополнительные сообщения на экране	Действие кассира:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ КЛИЕНТА В ЧИП-РИДЕР	В случае использования карты с чипом, используйте ридер смарт-карт для считывания карты.
ВСТАВЬТЕ КАРТУ КЛИЕНТА В МАГ-РИДЕР	Попробуйте прокатить карту клиента ещё раз. Терминалу не удалось корректно считать информацию с карты.
ОШИБКА ЧТЕНИЯ МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ	Попробуйте прокатить карту клиента ещё раз. Терминалу не удалось корректно считать информацию с карты.
ОШИБКА ФОРМАТА ДАННЫХ КАРТЫ	Убедитесь, что правильно вставляете карту в ридер смарт-карт и попробуйте вставить ещё раз.
СОЕДИНЕНИЕ PPP СЕРВЕРОМ	Ждите. Идёт соединение с сервером.

Одобрённая операция (ОПЛАТА)

ВТБ24 (ЗАО) USTROISTVO ИП Елена Николаевна Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО ТЕРМИНАЛ: XXXXXXXX Чек 1 ОПЛАТА ОДОБРЕНО Сумма: XXX.XX RUR Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR Карта: VISA PAN:*****XXXX XXXXX XXXXX Ссылка: XXXXXXXXXXXXX Код авторизации: XXXXXX Код ответа: 00 Дата (хост) Дата (терминал) _____ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА _____ ПОДПИСЬ КАССИРА	0	Логотип Банка
	1	Заголовок чека
	2	Идентификатор терминала
	3	Номер чека
	4	Тип операции
	5	Итог операции
	6	Итоговая сумма
	7	Тип карты, последние 4 цифры номера карты
	8	Владелец карты
	9	Номер ссылки (RRN)
	10	Код авторизации, код ответа процессинга
	11	Дата и время процессинга (Москва)
	12	Дата и время на терминале
	13	Подпись клиента - только для операций без ввода ПИН кода
14	Подпись кассира	

Отклоненная операция (ОПЛАТА)

ВТБ24 (ЗАО) USTROISTVO ИП Елена Николаевна Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО ТЕРМИНАЛ: XXXXXXXX Чек 1 ОПЛАТА ОТКАЗ НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ Сумма: XXX.XX RUR Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR Карта: VISA PAN:*****XXXX XXXXX XXXXX Ссылка: XXXXXXXXXXXXX Код авторизации: XXXXXX Код ответа: 00 Дата (хост-Москва) Дата (терминал)	0 Логотип Банка 1 Заголовок чека 2 Идентификатор терминала 3 Номер чека 4 Тип операции 5 Итог операции 6 Причина отказа 7 Итоговая сумма 8 Тип карты, последние 4 цифры номера карты 9 Владелец карты 10 Номер ссылки (RRN) 11 Код авторизации, код ответа процессинга 12 Дата и время процессинга (Москва) 13 Дата и время на терминале
---	---

ВНИМАНИЕ!

Чек отклоненной операции печатается только для справки и не является финансовым документом. Чек отклоненной операции не должен подписываться ни клиентом, ни кассиром. При выполнении операции «СВЕРКА ИТОГОВ», «ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ» и «КРАТКИЙ ОТЧЕТ» данная операция будет отсутствовать на контрольной ленте.

В таблице ниже описаны значения поля «Код ответа» чека отклоненной операции, требующие особого внимания кассира.

Код	Описание
04	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ
07	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ (БЛОК)
36	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ (БАНК)
37	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ (PIN)
38	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ (СПЕЦ)
41	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ/УТЕРЯНА
43	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ/УКРАДЕНА
67	КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ/БАНКОМАТ

Если в поле «Код ответа» на чеке отклоненной операции напечатано одно из значений, указанных в таблице выше, то **КАРТУ КЛИЕНТА НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ**, сообщив клиенту, что карточка задерживается по требованию банка, и, что для выяснения причин изъятия необходимо связываться с банком, выдавшим ему эту карту.

2.2 Операция ОТМЕНА

Операция «ОТМЕНА» применяется для возврата денежных средств по операции «ОПЛАТА» проведенной до закрытия смены. Для возврата средств по операции «ОПЛАТА» проведенной в предыдущих циклах используется операция «ВОЗВРАТ».

По одной операции «ОПЛАТА» допускается выполнить только одну операцию «ОТМЕНА» или «ВОЗВРАТ».

Сообщение на экране:	Действие пользователя:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТХХХХХХХХ ow 4.0.2.XXX	<u>Контактная карта:</u> прокатайте карту клиента через ридер магнитных карт терминала или используйте ридер смарт-карт. Карта в ридере смарт-карт остается до появления на экране сообщения «ЗАБЕРИТЕ КАРТУ» <u>Бесконтактная карта:</u> нажмите клавишу «0»
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА ОТМЕНА ВОЗВРАТ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТ	Выберите операцию «ОТМЕНА»
ОТДЕЛ: ЮР.ЛИЦО 1 ЮР.ЛИЦО 2 ...	Выберите юридическое лицо по которому проводится отмена. <u>Примечание: данный пункт присутствует только в конфигурациях с несколькими юридическими лицами!</u>
НОМЕР ЧЕКА:	Введите номер чека отменяемой операции
СУММА ОТМЕНЫ: X.XX RUR	Высвечивается сумма исходной операции. При необходимости сумму отмены можно откорректировать.
ПОДНЕСИТЕ КАРТУ	<u>Только при использовании бесконтактной карты</u>
ОТДАЙТЕ ЧЕК КЛИЕНТУ И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ	При успешной операции распечатается первый экземпляр чека с сообщением «ОТМЕНА ОДОБРЕНО» для клиента, после нажатия любой клавиши распечатается второй экземпляр для ТСП
ЗАБЕРИТЕ КАРТУ	Заберите карту из ридера смарт-карт и верните клиенту

Одобренная операция (ОТМЕНА)

ВТБ24 (ЗАО) USTROISTVO ИП Елена Николаевна Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО ТЕРМИНАЛ: ХХХХХХХХ Чек 1 ОТМЕНА ОДОБРЕНО Сумма: ХХХ.ХХ RUR Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR Карта: VISA PAN:*****ХХХХ ХХХХ ХХХХ Ссылка: ХХХХХХХХХХХХ Код авторизации: ХХХХХХ Код ответа: 00 Дата (хост) Дата (терминал) _____ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА _____ ПОДПИСЬ КАССИРА	0	Логотип Банка
	1	Заголовок чека
	2	Идентификатор терминала
	3	Номер чека
	4	Тип операции
	5	Итог операции
	6	Итоговая сумма
	7	Тип карты, последние 4 цифры номера карты
	8	Владелец карты
	9	Номер ссылки (RRN)
	10	Код авторизации, код ответа процессинга
	11	Дата и время процессинга (Москва)
	12	Дата и время на терминале
	13	Подпись клиента
14	Подпись кассира	

2.3 Операция ВОЗВРАТ

Операция «ВОЗВРАТ» применяется для возврата денежных средств по операции «ОПЛАТА», проведенной в одном из предыдущих циклов. Для возврата средств по операции «ОПЛАТА», проведенной в текущем цикле, используется операция «ОТМЕНА».

На терминале операцию ОТМЕНА или ВОЗВРАТ возможно выполнить только один раз на одну исходную оплату.

Сообщение на экране:	Действие пользователя:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТXXXXXXX ow 4.0.2.XXX	<u>Контактная карта:</u> прокатайте карту клиента через ридер магнитных карт терминала или используйте ридер смарт-карт. Карта в ридере смарт-карт остается до появления на экране сообщения «ЗАБЕРИТЕ КАРТУ» <u>Бесконтактная карта:</u> нажмите клавишу «0»
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА ОТМЕНА ВОЗВРАТ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТ	Выберите операцию «ВОЗВРАТ»
ОТДЕЛ: ЮР.ЛИЦО 1 ЮР.ЛИЦО 2 ...	Выберите юридическое лицо по которому проводится операция возврат. <u>Примечание: данный пункт присутствует только в конфигурациях с несколькими юридическими лицами!</u>
ССЫЛКА:	Введите 12 цифр номера ссылки отменяемой операции
СУММА ВОЗРАТА: X.XX RUR	Высвечивается сумма исходной операции. При необходимости сумму возврата можно откорректировать.
ПОДНЕСИТЕ КАРТУ	<u>Только при использовании бесконтактной карты</u>
ОТДАЙТЕ ЧЕК КЛИЕНТУ И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ	При успешной операции распечатается первый экземпляр чека с сообщением «ОТМЕНА ОДОБРЕНО» для клиента, после нажатия любой клавиши распечатается второй экземпляр для ТСП
ЗАБЕРИТЕ КАРТУ	Заберите карту из ридера смарт-карт и верните клиенту

Одобренная операция (ВОЗВРАТ)

ВТБ24 (ЗАО)	0	Логотип Банка
USTROISTVO	1	Заголовок чека
ИП Елена Николаевна		
Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО		
ТЕРМИНАЛ: XXXXXXXX	2	Идентификатор терминала
Чек 1	3	Номер чека
ВОЗВРАТ	4	Тип операции
ОДОБРЕНО	5	Итог операции
Сумма: XXX.XX RUR	6	Итоговая сумма
Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR		
Карта: VISA PAN:*****XXXX	7	Тип карты, последние 4 цифры номера карты
XXXXX XXXXX	8	Владелец карты
Ссылка: XXXXXXXXXXXX	9	Номер ссылки (RRN)
Код авторизации: XXXXXX Код ответа: 00	10	Код авторизации, код ответа процессинга
Дата (хост)	11	Дата и время процессинга (Москва)
Дата (терминал)	12	Дата и время на терминале
_____	13	Подпись клиента
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА		
_____	14	Подпись кассира
ПОДПИСЬ КАССИРА		

2.4 Операция ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ

Операция ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ служит для блокировки денежных средств на счете клиента.

Сообщение на экране:	Действие пользователя:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТХХХХХХХХ ow 4.0.2.XXX	Прокатайте карту клиента через ридер магнитных карт терминала или используйте ридер смарт-карт. Карта в ридере смарт-карт остается до появления на экране сообщения «ЗАБЕРИТЕ КАРТУ»
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА ОТМЕНА ВОЗВРАТ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТ	Выберите требуемую операцию Наличие в списке операций «ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ» и «РАСЧЕТ» зависят от настроек Банка
ОТДЕЛ: ЮР.ЛИЦО 1 ЮР.ЛИЦО 2 ...	Выберите юридическое лицо по которому проводится операция преавторизация. <u>Примечание: данный пункт присутствует только в конфигурациях с несколькими юридическими лицами!</u>
СУММА ОПЕРАЦИИ: X.XX RUR	Введите сумму операции
ПОДНЕСИТЕ КАРТУ	<u>Только при использовании бесконтактной карты</u>
ВВЕДИТЕ ОФФЛАЙН ПИН:	Если используется чиповая карта, то будет предложено ввести ПИН код Клиент вправе отказаться от ввода ПИН кода нажав красную клавишу, в этом случае потребуется подписать чек и сверить подпись клиента
ОТДАЙТЕ ЧЕК КЛИЕНТУ И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ	При успешной операции распечатается первый экземпляр чека с сообщением «ОТМЕНА ОДОБРЕНО» для клиента, после нажатия любой клавиши распечатается второй экземпляр для ТСП
ЗАБЕРИТЕ КАРТУ	Заберите карту из ридера смарт-карт и верните клиенту

Одобренная операция (ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ)

<p>ВТБ24 (ЗАО) USTROISTVO ИП Елена Николаевна Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО ТЕРМИНАЛ: XXXXXXXX Чек 1 ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ ОДОБРЕНО Сумма: XXX.XX RUR Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR Карта: VISA PAN:*****XXXX XXXXX XXXXX Ссылка: XXXXXXXXXXXX Код авторизации: XXXXXX Код ответа: 00 Дата (хост) Дата (терминал)</p> <p>_____</p> <p>ПОДПИСЬ КЛИЕНТА</p> <p>_____</p> <p>ПОДПИСЬ КАССИРА</p>	0	Логотип Банка
	1	Заголовок чека
	2	Идентификатор терминала
	3	Номер чека
	4	Тип операции
	5	Итог операции
	6	Итоговая сумма
	7	Тип карты, последние 4 цифры номера карты
	8	Владелец карты
	9	Номер ссылки (RRN)
	10	Код авторизации, код ответа процессинга
	11	Дата и время процессинга (Москва)
	12	Дата и время на терминале
	13	Подпись клиента
14	Подпись кассира	

2.5 Операция РАСЧЕТ (ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕАВТОРИЗАЦИИ)

Операция РАСЧЕТ служит для списания ранее заблокированных средств со счета клиента.

Сообщение на экране:	Действие пользователя:
ВСТАВЬТЕ КАРТУ 12:20:25 12/10/2013 #:00СТХХХХХХХХ ow 4.0.2.XXX	Прокатайте карту клиента через ридер магнитных карт терминала или используйте ридер смарт-карт. Карта в ридере смарт-карт остается до появления на экране сообщения «ЗАБЕРИТЕ КАРТУ»
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА ОТМЕНА ВОЗВРАТ ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТ	Выберите операцию «РАСЧЕТ»
ОТДЕЛ: ЮР.ЛИЦО 1 ЮР.ЛИЦО 2 ...	Выберите юридическое лицо по которому проводится операция расчет (завершение преавторизации) <u>Примечание: данный пункт присутствует только в конфигурациях с несколькими юридическими лицами!</u>
ССЫЛКА:	Введите 12 цифр номера ссылки операции, по которой выполнялась преавторизация
СУММА ОПЕРАЦИИ: X.XX RUR	Введите сумму операции Сумма операции не должна превышать 120% от суммы ранее заблокированных средств
ПОДНЕСИТЕ КАРТУ	<u>Только при использовании бесконтактной карты</u>
ОТДАЙТЕ ЧЕК КЛИЕНТУ И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ	При успешной операции распечатается первый экземпляр чека с сообщением «РАСЧЕТ ОДОБРЕНО» для клиента, после нажатия любой клавиши распечатается второй экземпляр для ТСП
ЗАБЕРИТЕ КАРТУ	Заберите карту из ридера смарт-карт и верните клиенту

Одобренная операция (РАСЧЕТ)

ВТБ24 (ЗАО)	0	Логотип Банка
USTROISTVO	1	Заголовок чека
ИП Елена Николаевна		
Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО		
ТЕРМИНАЛ: ХХХХХХХХ	2	Идентификатор терминала
Чек 1	3	Номер чека
РАСЧЕТ	4	Тип операции
ОДОБРЕНО	5	Итог операции
Сумма: XXX.XX RUR	6	Итоговая сумма
Комиссия банка –эквайера: 0.00 RUR		
Карта: VISA PAN:*****XXXX	7	Тип карты, последние 4 цифры номера карты
ХХХХХ ХХХХХ	8	Владелец карты
Ссылка: ХХХХХХХХХХХХХХ	9	Номер ссылки (RRN)
Код авторизации: ХХХХХХ Код ответа: 00	10	Код авторизации, код ответа процессинга
Дата (хост)	11	Дата и время процессинга (Москва)
Дата (терминал)	12	Дата и время на терминале
_____	13	Подпись клиента
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА		
_____	14	Подпись кассира
ПОДПИСЬ КАССИРА		

2.6 Проведение операций с ручным вводом карт.

Для ручного ввода карты нажмите желтую клавишу «исправление». В появившемся окне введите номер карты. Потом введите дату окончания срока действия карты в формате ГГММ (сначала последние две цифры года, потом месяц). Выходит экран на котором Вы можете проконтролировать верность введенных данных. Дальше работа терминала не отличается контактного способа ввода карты.

Если после выбора операции выходит экран «ОПЕРАЦИЯ НЕДОСТУПНА!», то значит, что для Вашего оборудования не разрешен данный способ ввода карт.

3 Меню кассира

Меню кассира вызывается при нажатии кнопки «3» или кнопки «F». В меню кассира находятся различные отчёты и предоставлены некоторые возможности по настройке и администрированию терминала

3.1 Операция ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК

Печатает копию последнего банковского чека успешной операции.

3.2 Операция ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

Выберите пункт меню «ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ». Дождитесь сообщения: «ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА» Терминал распечатает чек сверки итогов работы терминала за смену. После распечатки терминал предложит повторно распечатать итоговый чек. После отказа терминал выдаст сообщение «СМЕНА ЗАКРЫТА!»

Закрытие смены обычно проводится в конце дня и предназначено для сравнения итогов по финансовым транзакциям за отчетный период, которые предполагают перевод средств. При этом происходит закрытие текущего отчетного периода.

При совпадении итогов или успешной отправке пакета терминал печатает отчет по итогам и очищает журнал. Отчет по итогам полностью аналогичен отчету, печатаемому в операции «Полный журнал» (см. раздел 3.5 на стр. 17).

В случае настройки терминала для работы с несколькими юридическими лицами при проведении операции «закрытие смены» происходит закрытие смены для всех юридических лиц сразу, при этом для каждого юридического лица печатается свой отчет закрытия смены.

В память терминала записываются все успешно выполненные операции. Количество операций, которые терминал может хранить в своей памяти, зависит от версии программного обеспечения. По достижении этого предела, ни одна операция не сможет быть произведена до момента выполнения операции «Закрытие смены». Для исключения ситуации, связанной с переполнением базы данных рекомендуется выполнять операцию «Закрытие смены» регулярно в конце рабочего дня или рабочей смены.

Открытие нового отчетного периода происходит при выполнении первой платежной операции после выполнения операции «Закрытие смены». С открытием нового отчетного периода становится невозможно получение копий чеков операций, проведенных в предыдущем отчетном периоде.

ВНИМАНИЕ!

При наличии успешных операций «Оплата» и/или «Возврат»/«Отмена» выполнение операции «Закрытие смены» ОБЯЗАТЕЛЬНО (для поступления денежных средств на ваш счет согласно срокам, указанным в договоре на обслуживание пластиковых карт, операция «Закрытие смены» должна производиться не позднее 20-00).

Пример отчёта закрытия смены:

ВТБ24	0	Логотип Банка
USTROISTVO	1	Заголовок чека
ИП Елена Николаевна Г.МОСКВА УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО		
=====	2	Тип карты клиента. Отчёт по типам карт.
ТИП КАРТЫ: VISA		
=====	3	Тип проведённой операции
ОПЕРАЦИЯ: ОПЛАТА		
=====	4	Номер чека, терминала, батча.
Receipt 9 Terminal: 12345678 Batch: 5	5	Сумма и вид операции.
Operation: ОПЛАТА In Total: 1.00 RUR	6	Служебная информация для специалистов банка
AID: A0000000012345 Visa	7	Служебная информация для специалистов банка
TVR: 0000009000 TSI: F900	8	Номер карты
Card: *****1234:01	9	Номер ссылки и время операции.
RRN: 123456789123 Time: 01/01/12 12:00:00	10	Код авторизации и код ответа.
Auth. code: 123456 Resp.code: 00	11	Тип проведённой операции
=====		
ОПЕРАЦИЯ: ОТМЕНА	12	Номер чека, терминала, батча.
=====	13	Сумма и вид операции.
Receipt 10 Terminal: 12345678 Batch: 5	14	Номер карты
Operation: ОТМЕНА In Total: 1.00 RUR	15	Номер ссылки и время операции.
Card: *****1234:01	16	Код авторизации и код ответа.
RRN: 123456789123 Time: 01/01/12 12:05:00	17	Тип карты
Auth. code: 123456 Resp.code: 00		
=====	18	Всего по данному типу карты
ТИП КАРТЫ: VISA	19	Всего по данному типу карты
=====		
ОПЛАТА (1) 1.00 RUR		
ОТМЕНА (D) (1) 1.00 RUR		
=====		
ОБЩИЙ ИТОГ		
=====	20	Общий итог по оплатам
ОПЛАТА (D) (1) 1.00 RUR	21	Общий итог по отменам
ОТМЕНА (C) (1) 1.00 RUR	22	
=====		
ИТОГО:	23	Итого дебет
ДЕБЕТ: 1.00 RUR	24	Итого комиссия
КОМИССИЯ: +0.00 RUR	25	Итого скидка
СКИДКА: -0.00 RUR	26	Итого кредит
КРЕДИТ: -0.00 RUR	27	Итого отмены дебет
ОТМЕМЫ ДЕБЕТ: -1.00 RUR	28	Итого отмены кредит
ОТМЕМЫ КРЕДИТ: +0.00 RUR	29	Итого
0.00 RUR		
=====		
=====		
ОТЧЁТ ОКОНЧЕН		
=====		

3.3 Операция ЧЕК ПО НОМЕРУ

Операция «ЧЕК ПО НОМЕРУ» служит для печати копии банковского чека любой успешной операции текущего отчетного периода. При выборе операции будет запрошен номер чека, введите номер чека и нажмите зелёную кнопку.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не нашли в отчете своей операции, значит терминал не получил подтверждения, о завершении операции, или операция завершилась неуспешно. В этом случае свяжитесь с сотрудником горячей линии ВТБ 24, и выясните результат завершения операции.

3.4 Операция ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗ EMV

Функция «Последний отказ EMV» должна выполняться кассиром только по требованию Банка, самостоятельное выполнение данной функции недопустимо!

3.5 Операции КРАТКИЙ ЖУРНАЛ и ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ

Служат для печати предварительных итогов смены и списка выполненных операций.

3.6 Опция ДАТА

Установка даты терминала.

3.7 Опция ВРЕМЯ

Установка времени терминала.

3.8 Опция ЧАСОВОЙ ПОЯС

Установка часового пояса терминала.

3.9 Опция ИНФО ТЕРМИНАЛА

Печать технической информации о терминале.

3.10 Опция ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ

Предназначено для изменения параметров связи терминала. В целях безопасности данная функция в меню кассира заблокирована.

3.11 Опция ЦЕНЫ ТОВАРОВ

В стандартной конфигурации не используется.

3.12 Опция СПИСОК ТОВАРОВ

В стандартной конфигурации не используется.

3.13 Опция РАБОТА С КАССОЙ

Предназначено для перевода терминала в режим работы с кассой. В целях безопасности данная функция в меню кассира заблокирована.

3.14 Опция СБРОС СЧЕТ. БУМ.

Сбрасывается счётчик бумаги. Используйте данную опцию при вставке нового рулона бумаги. В стандартной конфигурации не используется.

3.15 Опция ВЫХОД ИЗ СЕАНСА

Выход из меню кассира.

3.16 Опция СЕССИЯ TMS

Опция предназначена для обновления конфигурации терминала с сервера TMS. Данная опция может быть использована только по согласованию с подразделением Банка, отвечающим за техническую и программную поддержку оборудования.

3.17 БАЛАНС SIM

Опция предназначена для отправки предварительно настроенного USSD запроса оператору сотовой связи. Настройка запроса осуществляется сотрудником банка обслуживающим терминал.

ВТБ 24 (ЗАО)

Контакты

Круглосуточная общебанковская Горячая Линия:

777-24-24, 771-78-78

Круглосуточная техническая Горячая Линия:

(Вопросы по использованию и обслуживанию POS-терминалов).

+7(800)700-09-70
